800MHz 帯デジタル MCA 業務用無線

mcAccess e

バッテリー内蔵型

3ウェイ電源装置 TDF-101 Ⅲ

内蔵バッテリーで約20時間の運用ができます

（送信 1：受信 1：待受：18）

1. 通常は、車載型無線機を組み込んだ指令局用AC電源装置として…
2. 災害などによる停電時には、内蔵バッテリーで可搬型指令局として…
3. 自動車のシガーライター電源(DC12/24V)でも…

3 ウェイ電源で使用できます

1.通常利用　　2.停電時

AC100V　　内蔵バッテリー

3.自動車

DC12/24V

特　徴

いざという時に安心！

①３つの電源供給方法
・AC電源、DC電源、内蔵バッテリーの３つの方法で無線機への電源供給が可能

②停電しても安心
・内蔵バッテリーは約20時間の運用が可能（送信1 ：受信1 ：待受18の場合）

③持ち運びに便利
・持ち運びに便利な取っ手付き。別売オプションの可搬ストラップも装着可能

安心の内蔵バッテリー充電機能

・安心のトリクル充電方式を採用
・内蔵バッテリーの交換は簡単
・過放電、過充電防止回路内蔵
・わかりやすい各種LED表示

良く聞える

・受信音声が聞き取りやすい、前面大型スピーカーを搭載

標準付属品

AC電源ケーブル×1

DC電源ケーブル×1

TDF-101 Ⅲ

前面

①取っ手
②無線機
③スピーカー
④電源スイッチ
⑤電圧チェック表示 LED
⑥充放電表示 LED
　赤：充電中　緑：放電中
⑦状態表示 LED
　赤：バッテリー運用時
　橙：AC または DC 運用時
　緑：ACまたは DC入力あり（電源スイッチ OFF時）

背面

❶ DC 電源ケーブルコネクタ
❷アンテナケーブル通線口
❸ケーブル通線口
❹ AC100V ヒューズ
❺ AC 電源ケーブルコネクタ

仕　様

入力電源	AC100V商用電源 DC12V自動車のシガーライター電源 DC24V自動車のシガーライター電源 DC12Vシール鉛蓄電池（本体内蔵バッテリー）
出力電圧	AC電源使用時：12.5V±0.5V 自動車のシガーライター使用時：自動車のバッテリー電圧（DC12VまたはDC24V） 内蔵バッテリー（鉛蓄電池）使用時：DC11～13.8V
使用時間	送信1 ：受信1 ：待受18の使用条件で約20時間の運用が可能
寸　法	幅190mm×奥行245mm×高さ140mm　※突起物含まず
質　量	約6kg（本体のみ）
標準付属品	AC電源ケーブル×1、DC電源ケーブル×1、無線機金具取付ビス×3

エムシーアクセス・サポート株式会社
〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3-5-1 新宿セントランドビル 3F
TEL：03-5324-6170　FAX：03-5324-6190
http://www.mcaccess.co.jp/
製造元　トム通信工業株式会社

お問い合わせは

⚠ 安全に関するご注意　ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

※記載内容はお断りなく変更することがあります。 ※本カタログに記載されている内容は、2013 年 10 月現在のものです。